

### Antrieb, Zubehör

Motorgröße	100	Stromart	Einphasen (1~)
Ausgelegt für den Betrieb am Frequenzumrichter	Nein	Trinkwasserfüllung	Nein
Motordrehzahl	2840 1/min	J2 Wicklung	Nein
Frequenz	50 Hz	Kabelanlängung	Im Werk anlängen
Bemessungsspannung	230 V	Kurzkabel	F4
Motorbemessungsleist. P2	2,20 kW	Kurzkabelquerschnitt	1,50 mm <sup>2</sup>
vorhandene Reserve	39,90 %	Kurzkabellänge	2,50 m
Motornennstrom	14,7 A	Anlängeleitungen ausgelegt für Verlegung in Luft an Flächen anliegend.	
Motorschutzart	IP68	Kabel Abschirmung	ohne
Cosphi bei 4/4 Last	0,97	Manteltyp	ohne
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	70,0 %		
Einschaltart	Direkteinschaltung		
Fu-Betrieb zugelassen	geeignet für FU-Betrieb		